

Czujnik ruchu, PIR

Typ
Catalog No.

CBMA-02/01
104921

Program dostaw

Typ produktu		Czujnik
Rodzaj montażu		Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator
Rodzaj czujnika		Ruch Obecność

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Installation bus systems (EG000032) / Movement sensor for bus system (EC001582)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Movement sensor for bus system (ecl@ss10.0.1-27-14-31-44 [ACN421011])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Nie
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Model		Czujnik ruchu
Sposób montażu		Montaż natynkowy
Materiał		Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału		Tworzywo termoplastyczne
Zabezpieczenie powierzchni		Stan surowy
Wykończenie powierzchni		Matowy
Kolor		Biały
Numer RAL (zbliżony)		9003
Przezroczysty		Nie
With bus connection		Nie
Wejście modułów dodatkowych		Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem		Nie
Przełącznik pracy		Tak
Strefa dla zwierząt		Nie
Nadzór klatek schodowych		Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła		Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła		Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący		Nie
DALI-2 certified		Nie
Optymalna wysokość montażowa		2.2
Maksymalny zasięg boczny		12
Maksymalny zasięg na wprost		12
Średnica pola detekcji na powierzchni		12
Detection angle vertical		0 - 90
Kąt detekcji w poziomie		0 - 110
Liczba wejść cyfrowych		0
Liczba kanałów		2
Switching power		0
Minimalny czas załączenia		30
Maksymalny czas załączenia		30
Min. głębokość puszek montażowej		0

