



BMCR10P.01/49

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem, czarny mat

Seria	Simon Basic	Klasa ETIM	EC000133 Czujnik ruchu kompletny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	EAN opakowanie jednostkowe	5902787884772
RAL (zbliżony)	RAL 9005	Wykończenie powierzchni	matowe	Typ opak. jedn.	pudełko zamykane
Typ produktu	moduł	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Wys. opak. jedn.	8,5 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Szer. opak. jedn.	8,5 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Wysokość produktu	75 mm	Dł. opak. jedn.	5,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Szerokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,1244 kg
Uwagi	Wymagana instalacja 3-przewodowa	Głębokość produktu	51 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Zakres częstotliwości	50-50 Hz	Głębokość wbudowania	28 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Rodzaj napięcia	AC	Model	Czujnik ruchu	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Zasięg czujnika	Max 7 m, 110° poziomo	Do źródeł światła	LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
Czas wyl. po zaniku ruchu	5-1260 sek.				