

D02 E18 63A V 1p



Specyfikacje

Numer katalogowy	002222012
Opis	D02 E18 63A V 1p
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	Bez osłony
Wielkość	D02
Ilość biegunów	1
Grupa produktowa	Podstawy bezpiecznikowe nn.
Napięcie znamionowe AC (V)	400
Napięcie znamionowe DC (V)	400
Wymiary	E18
Montaż	Montaż śrubowy
0	

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Certyfikat](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001644
Nazwa klasy	Podstawa bezpiecznikowa D0
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400
Napięcie znamionowe dla DC	400
Liczba podstaw bezpiecznikowych NH	1
Liczba biegunów	1
Rozmiar	D02
Materiał	Porcelana
Wersja z osłoną	1
Sposób montażu	Montaż płaski
Napięcie znamionowe	400V
Prąd znamionowy	63A

Rysunek wymiarowy

	connections		cross-section of connecting lead [mm ²]	A [mm]
	outlet	supply		
D01N - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V - K	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V - K	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V M5 - K	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D01N	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D01V	 M4	 M4	1,5 - 4	53
D02N	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02V	 2xM5	 2xM5	2,5 - 25	57
D02N M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57
D02V M5	 2xM5	 M5	2,5 - 25	57

