



EZ1W.DIN

Shutterbox DIN sterownik do obsługi rolety, żaluzji, markizy, firany, ekranu, sterowany smartfonem [Wi-Fi]

Seria	Simon GO	Klasa ETIM	EC004645 Czujnik inteligentny	Jednostka miary	szt.
Nazwa produktu/Rodzaj	Shutterbox DIN, sterownik do obsługi rolety, żaluzji, markizy, firany, ekranu, sterowany smartfonem [Wi-Fi]	Liczba wyjść	2	EAN opakowanie jednostkowe	5902787896850
Typ produktu	sterownik dopuszczkowy	montaż	na szynę DIN	Typ opak. jedn.	kartonik
Stopień ochrony IP	IP20			Waga produktu w opakowaniu jednostkowym	0,41 kg
Zużycie energii	< 1 W			Max natężenie (kanał)	5 A
Standard komunikacji	kompatybilny z WiFi, µWiFi				
Rodzaj transmisji	dwukierunkowa, szyfrowana				
Częstotliwość transmisji	2,4-2,4 GHz				
Kompatybilne urządzenia i systemy	Android, Apple iPad, Apple iPhone, iPad Mini, komputery i urządzenia mobilne HTML5				
Sterowanie z aplikacji	wBox by blebox.eu				
Maksymalne obciążenie	2x5 A				
Typ wyjść	potencjałowe (związane do N), przeciwsołone, przekaźnikowe				
Napięcie zasilające	230 V				
Liczba wejść	2				
Obsługiwane przyciski	bistabilne (tradycyjne, krzyżowe) - bez podświetlenia, monostabilne (dzwonkowe)				
Typ wejść	konfigurowalne, logiczne, optoizolowane				